- 1.安裝驅動程式(選擇 WIN11 或 WIN10 作業系統驅動程式)
- 2.點選標準安裝



- 3.系統會自動偵測到網路影印機(產品名稱: SHARP BP-30M31)
- 4.點選下一個



5.點選已完成

➡ 驅動程式安裝		×
	SHARF	>
軟體安裝完成。		
設定為預設印表機(D)		
SHARP BP-30M31 PCL6	~	
	列印測試頁(P)	
_	已完成(F)	

6.點選開始功能表>>設定



7.點選印表機與掃描器

← 設定		- 0 ×
cguee 本機帳戶	藍牙與裝置	
尋找設定 Q.		
↑ 首頁	檢視更多裝置 	
	★ 藍牙 藍牙已開閉	開閉 💽
┃ 3 藍牙與裝置		
▼ 網路和網際網路	装置 闭 录量、缝盘、手寫筆、音訊、顯示器及擴充座,其他裝置	装置
🥖 個人化		
■ 應用程式	印表微與掃描器 喜好設定,疑難排解	>
- 帳戶	□ 手機連结	
時間與語言	■ 立即從電腦存取您的行動裝置	>
● 遊戲 ★ 協助工具	○ 攝影機 ○ 這線的攝影機、預設影像設定	>
 陽私權與安全性 	D 後島	
3 Windows Update	● 按鈕、湯鼠指標速度、掲動	>
	♂ 手寫筆與 Windows Ink 價用右手或價用左手、手寫筆按鈕擔徑、手寫	>

8.點選 SHARP BP-30M31

← 設定	-	. o x
cguee 本機帳戶	藍牙與裝置 > 印表機與掃描器	í
尋找設定 Q	HP46DD55 (HP DesignJet T650 24-in) 沒有可用的驅動程式	
 ▲ 系統 	Microsoft Print to PDF	>
 Ⅰ 13 藍牙與裝置 ◆ 網路和網際網路 	Microsoft XPS Document Writer	>
 / 個人化 諸 應用程式 	OneNote for Windows 10	>
● 帳戶	SHARP BP-30M31 PCL6 預設值	>
	SHARP MX-M356N - WSD 離線	>
 ▼ 協助工具 ● 陽私權與安全性 	SHARP MX-M356N PCL6	
Windows Update	印表機喜好設定	

8.點選喜好設定

HARP BP-30M31 PCL6	内容						
一般 共用 連接埠	進階 色彩管理 安全性	周邊選項					
	D 20M24 DOLG						
	P-SUMIST PCLO						
位置(L):							
註解(C):]				
型號(O): SHARP BF	2-30M31 PCL6						
功能 色彩 否	可使田紙選-						
雙面:是	自訂紙張						
裝訂: 否	A3 44						
速度: 31 ppm	~						
最大解析度: 600 dpi		•					
	喜好設定(E)	列印測試頁(T)					
			(確定	取消	套用(A)	說明

8.點選工作處理

9.驗證>>選擇用戶號碼 10.輸入用戶號碼(個人影印密碼) 11.點選確認>>已可開始列印

🖶 SHARP BP-30M31 PCL6 列印喜好設定			×
列印設定			
主要	紙張來源	分頁 12 版面	▲ 工作處理 >
常用操作(♥):			
原廠預設值	儲存(S)		預設值(F)
☐ 浸翅翅印(№) 文書管理(0);		驗證(田): ▲ ²³ 用戶號碼	用戶號碼(U): ●●●●●●●●●
ĺ			
		□使用者名稱(M)	□工作名稱(1)
		□ 自動工作控制預覽(C)	
列印與發送(R)			
() 2提示工作結束(♡)			
1			2
		確定 取派	ğ 套用(A) 說明